



#22 - #8 AWG

DBO/B-600

Direct Bury Silicone Tube with Strain Relief
with Orange Blue Gorilla Nut

Tubo para silicona para conexiones subterráneas directas
con descarga de presión con tuerca Gorilla naranja y azul



TEMPERATURE RATING: 105°C (221°F) **SILICONE SEALANT TEMPERATURE:** -45°F to 400°F
APPLICATION: 600V maximum building wiring. 1000V maximum signs or luminaires. Copper to Copper only (not for Aluminum). UL 486D Listed as a sealed wire connector system. For use in damp, wet, raintight and submersible locations.

CLASIFICACIÓN DE TEMPERATURA: 105°C (221°F) **TEMPERATURA DEL SELLADOR DE SILICONA:** -43°C a 204°C
APLICACIÓN: Cableado de edificio máximo de 600 V. Anuncios luminarias de 1000 V como máximo. Solo de cobre a cobre (no para aluminio). Con calificación UL 486D como sistema de conector de cables sellado. Para uso en lugares húmedos, mojados, impermeables y sumergibles. No debe utilizarse en aplicaciones de inmersión continua.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

IMPORTANT: Turn off power before installing or removing connector. Product to be used in accordance with local and national codes.

1. Strip solid wires 3/8" (9.5mm). For #16 and smaller wires, strip 7/16" (11.1mm).
2. Pre-twisting not required. Hold stripped wires together with ends even. Lead stranded wires slightly.
3. Align any frayed strands or conductors. Fig. 1
4. Firmly push wire into connector and screw connector clockwise onto wire until tight. Fig. 2
5. Insert the splice to the bottom of the sealant filled tube. Fig. 3
6. Position wires into wire channels
7. Wipe any sealant around opening and conductors.
8. Close lid ensuring latch is secured. Fig. 4

To be sold only with installation instructions.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

IMPORTANTE: Apague la alimentación antes de instalar o retirar el conector.
Este producto se debe usar conforme a los códigos locales y nacionales.

1. Pele los cables sólidos de 3/8" (9.5 mm). Para los cables n.º 16 y más pequeños, pele el de 7/16" (11.1 mm).
2. No es necesario girar previamente. Mantenga los cables pelados juntos con sus extremos de aislamiento parejos. Guíe ligeramente los cables trenzados.
3. Alinee cualquier hebra o conductor deshilachado. Fig. 1
4. Empuje firmemente los cables en el conector con bloqueo por giro y atornille el conector en sentido horario sobre el cable hasta que quede apretado. Fig. 2
5. Inserte el empalme en el fondo del tubo lleno de sellador. Fig. 3
6. Coloque los cables en los canales para cables.
7. Limpie cualquier rastro de sellador alrededor de la abertura y los conductores.
8. Cierre la tapa y asegúrese de que el cerrojo esté trabado. Fig. 4 *Debe venderse solo con instrucciones de instalación.*

Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Selected 600V Wire Combinations Combinaciones seleccionadas de cables de 600 V

For use with solid and/or stranded wire combinations. Para uso con combinaciones de cables sólidos o trenzadas.

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 - 3 #12 | 1 - 4 #14 | 2 - 5 #16 |
| 2 - 5 #18 | 1 #10 w/ 1 - 4 #18 | 1 #12 w/ 1 - 4 #18 |
| 2 #12 w/ 1 or 2 #18 | 1 #14 w/ 1 - 4 #18 | 3#14 w/ 1 or 2 #18 |



This product is guaranteed against faulty materials or workmanship for a period of one year from date of purchase.
Contact factory for full warranty information.

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. Contacte a la fábrica para obtener información completa sobre la garantía.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov



610 S. 80th Avenue
Tolleson, AZ 85353-4025
623-643-9704

www.landscapeproductsinc.com

DO NOT REUSE
NO REUTILICE
ASSEMBLED IN MEXICO
GTSR2 REV C 01/23



17000272